SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przenośna ładowarka EV

Model: BS-PCD032

Standard europejski | **Standard amerykański**

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ROZPOCZĘCIE ŁADOWANIA

ZAKOŃCZENIE ŁADOWANIA

STATUS WSKAZNIKA LED

Czerwień	Pulsacyjna	Ładowanie	Zakończone	Błąd
Nie ładuj	Sprzęt ciągle	Pauza	Sprzęt ciągle	Usuń błąd
		Kontynuuj ładowanie		Ponownie podłącz

CZAS ŁADOWANIA: naciśnij ten przycisk, aby ustawić czas ładowania. Każde naciśnięcie dodaje 1 godzinę. Ustawienie może ustawić maksymalnie na 12 godzin.

PRĄD: można przełączać maksymalnie 5 wartości prądu ładowania: 6A, 10A, 16A, 24A, 32A. Ustawienie fabryczne to 16A. **Wskazówka:** ładowanie z wartością poniżej 7 ampera (A) to powolne ładowanie. Takie dane pod przewodem do ładowania.

OPÓŹNIENIE: naciśnij ten przycisk, aby ustawić opóźnienie ładowania. Każde naciśnięcie dodaje 1 godzinę. Opóźnienie można ustawić maksymalnie na 12 godzin.

Uwaga:

Gdyby coś nałożyło, przyd i opóźnienie podczas pierwszego włączenia do pojazdu. W przeciwnym razie ładowanie rozpocznie się natychmiast i przed podaniem zmienia przyciskiem nie będzie można. Ustawienie opóźnienia można ustawić tylko wtedy, gdy ładowanie jest zatrzymane.

OPIS WYŚWIETLACZA

WARTO WIEDZIEĆ

1. Ta jest kabel do ładowania zapasowe elektrycznych w trybie Mode 2 i Level 2, przeznaczony do użytku w domu lub w podróży. Zapewnia bezpieczne i wydajne ładowanie pojazdu elektrycznego z różnych gniazdek.

2. Kabel ma złożoną budowę wewnętrzną, więc nie próbuj go samodzielnie naprawiać.

3. Nie używaj go w wodzie.

4. Produkt daje wyłącznie do ładowania pojazdów elektrycznych. Nie używaj go do żadnych innych celów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikat	CE	Stopień ochrony	IP65
Prąd robiący	6-16 A	Zakres napięcia	220V~250V
Tryb maksymalny	3.5KW	Długość kabla	5 metrów
Regulacja prądu	Dostosuj	Wtyczka	Typ 1
Ochrona przed przepięciem	Tak	Ochrona przed wyciekiem	Tak
Ochrona przed zwarciem	Tak	Ochrona przed przegrzaniem	Tak
Rozciąganie kabla	>12KG	Materiał obudowy	ABS+PC
Poziom bezpieczeństwa	Poziom 3	Temperatura pracy	-25°C~+55°C
Wilgotność względna	5%-95% bez kondensacji	Wiek	Nie nadaje się dla dzieci poniżej 14 lat
Temperatura przy	25°C~+60°C	Kable, wewnętrzny	10AWG

KLUCZOWE CECHY

IP65:
Całkowicie wodoodporny i odporny na pył, idealny do użytku w trudnych warunkach. Obudowa o stopniu ochrony IP65 chroni przed ekstremalnymi warunkami i skutecznie blokuje wodę, kurz i brud.

Wytrzymała obudowa:
Wykonana z wytrzymałego plastiku, zaprojektowanego, aby wytrzymać uderzenia i codzienne użytkowanie.

Inteligentny układ LED:
Wskaźniki LED zapewniają aktualne informacje o stanie ładowania, ułatwiając monitorowanie procesu.

ZABEZPIECZENIA

OPIS USTEREK

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Nie używaj uszkodzonego złącza może spowodować porażenie kontaktowe.
Nie używaj uszkodzonego kabla zasilającego, wtyczki lub gniazda. Uszkodzone elementy należy natychmiast wymienić przez wykwalifikowanego technika.
Nie używaj kabla w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub otwarte płomienie.

UWAGA

Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub wykazuje oznaki zużycia.
Nie używaj urządzenia w warunkach ekstremalnych, takich jak burze, silne opady deszczu lub śniegu.
Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów lub substancji.
Nie używaj urządzenia w pobliżu dzieci lub osób, które nie są w stanie zrozumieć instrukcji bezpieczeństwa.
Nie używaj urządzenia w sposób, który może spowodować przeciążenie obwodu elektrycznego.
Nie używaj urządzenia w sposób, który może spowodować uszkodzenie pojazdu elektrycznego.

OSTRZEŻENIE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM

Nie ładuj pojazdu elektrycznego w warunkach ekstremalnych, takich jak burze, silne opady deszczu lub śniegu.
Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia zadziałają za pomocą dostępnej przełącznika lub wyłącznika zasilania, zanim rozpoczniesz ładowanie. Jeśli działają prawidłowo.
Przed włączeniem zasilania upewnij się, że kabel nie jest uszkodzony, zgięty ani zaplątany. Uszkodzony kabel może stanowić zagrożenie porażenia prądem lub pożarem.
Nie używaj gniazdka, które jest uszkodzone lub wykazuje oznaki zużycia.
Nie używaj gniazdka, które jest uszkodzone lub wykazuje oznaki zużycia.
Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka. Luźne połączenie może spowodować przegrzanie i pożar.
Nie używaj przedłużacza ani rozgałęźnika do podłączenia ładowarki. Może to spowodować przeciążenie obwodu elektrycznego.
Nie używaj ładowarki, jeśli jest uszkodzona lub wykazuje oznaki zużycia.
Nie używaj ładowarki w sposób, który może spowodować uszkodzenie pojazdu elektrycznego.
Nie używaj ładowarki w sposób, który może spowodować uszkodzenie gniazdka.

UWAGA

Nie używaj urządzenia do celów innych niż ładowanie samochodów elektrycznych.
W razie wątpliwości co do prawidłowego działania urządzenia, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.
Nie używaj urządzenia w sposób, który może spowodować uszkodzenie gniazdka.

Data aktualizacji: 13 lutego 2023 r.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyty sprzęt elektryczny oznakowany symbolem z przekreślonym kontenerem na odpady nie może być usuwany razem z innymi odpadami nieposortowanymi. Użytkownik jest zobowiązany zbierać i transportować w wyznaczonych punktach. Zapewnia to prawidłowe usuwanie, zapobiegając potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać w lokalnym urzędzie, w służbach oczyszczania miast lub w sklepie, w którym zakupiono ten produkt. Produkt spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej 2012/19/UE.

Produkt spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego dokumentu nie może być powielana, rozpowszechniana ani przechowywana w systemie wyszukiwania informacji, ani przesyłana w jakiejkolwiek formie lub przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, nagrywania lub innych, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dostępne w punkcie sprzedaży produktu lub na stronie internetowej.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej 2014/30/UE dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz 2014/35/UE dotyczących sprzętu niskonapięciowego, a także wymagania dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego dokumentu nie może być powielana, rozpowszechniana ani przechowywana w systemie wyszukiwania informacji, ani przesyłana w jakiejkolwiek formie lub przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, nagrywania lub innych, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dostępne w punkcie sprzedaży produktu lub na stronie internetowej.

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z tą instrukcją obsługi i zachowaj ją do wiadomości w razie potrzeby.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania:

1. **Bezpieczeństwo elektryczne:**
   - Używaj wyłącznie kabli i ładowarek dostępnych z wymaganymi produktu pojazdu oraz z lokalnymi przepisami.
   - Nie używaj kabla, jeśli jest uszkodzony lub zużyty. Jeśli widzisz uszkodzenie (otwarty kabel, odsłonięte druty), natychmiast przestań go używać.
   - Upewnij się, że lokalizacja elektryczna w miejscu ładowania jest przystosowana do bezpiecznego ładowania.
2. **Bezpieczeństwo pożarowe:**
   - Nie ładuj pojazdu w pobliżu materiałów o wysokiej zawartości tłuszczu lub innych elektrycznych łatwopalnych.
   - Nie ładuj pojazdu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub otwarte płomienie.
3. **Ochrona przed zanurzeniem i wniknięciem wody:**
   - Upewnij się, że kabel jest całkowicie suchy przed użyciem.
   - Nie używaj urządzenia w warunkach ekstremalnych, takich jak burze, silne opady deszczu lub śniegu.
4. **Ochrona przed uszkodzeniem w miejscach publicznych:**
   - Nie ładuj pojazdu w miejscach publicznych narażonych na uszkodzenia, takich jak chodniki lub miejsca, w których mogą przechodzić osoby.
5. **Ochrona przed kradzieżą:**
   - Przed użyciem upewnij się, że wtyczka ładowania jest prawidłowo zamocowana. Nie pozostawiaj pojazdu bez nadzoru, zwłaszcza w miejscach publicznych.

Instrukcja użytkowania przedstawiająca użytkownika:

1. **Podłączanie i odłączanie:**
   - Podłącz ładowarkę najpierw do gniazdka elektrycznego, a następnie do pojazdu. Odłączaj w odwrotnej kolejności – najpierw od pojazdu, potem od gniazdka.
   - Nie ciągnij za kabel, aby odłączyć, zamiast tego chwyć za wtyczkę i delikatnie wyciągnij.
2. **Przechowywanie:**
   - Po zakończeniu ładowania przechowuj kabel i ładowarkę w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
   - Upewnij się, że przewody nie są skręcone ani nadmiernie zgięte, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia wewnętrznego.
3. **Regularne sprawdzanie:**
   - Regularnie sprawdzaj stan kabli i ładowarki, zwracając uwagę na oznaki zużycia, takie jak uszkodzenie izolacji/obudowy.
   - Nie naprawiaj uszkodzonych kabli – wymień ładowarkę – unikaj stosowania oprogramowań środków elektrycznych.
4. **Bezpieczne ładowanie w domu:**
   - Jeśli ładujesz pojazd w domu, upewnij się, że instalacja elektryczna jest w dobrym stanie i posiada zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, takie jak wyłącznik różnicowoprądowy.
   - Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że są przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych.
5. **Dodatkowe środki ostrożności:**
   - Nie ładuj pojazdu podczas burzy.
   - Zużyte lub uszkodzone kable lub ładowarki należy oddawać do punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
   - Nie wystawiaj akumulatora ładowarki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Ostrzeżenie przed nieodpowiednim użytkowaniem:

1. **Bezpieczeństwo elektryczne:**
   - Używaj wyłącznie kabli i ładowarek dostępnych z wymaganymi produktu pojazdu oraz z lokalnymi przepisami.
   - Nie używaj kabla, jeśli jest uszkodzony lub zużyty. Jeśli widzisz uszkodzenie (otwarty kabel, odsłonięte druty), natychmiast przestań go używać.
   - Upewnij się, że lokalizacja elektryczna w miejscu ładowania jest przystosowana do bezpiecznego ładowania.
2. **Bezpieczeństwo pożarowe:**
   - Nie ładuj pojazdu w pobliżu materiałów o wysokiej zawartości tłuszczu lub innych elektrycznych łatwopalnych.
   - Nie ładuj pojazdu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub otwarte płomienie.
3. **Ochrona przed zanurzeniem i wniknięciem wody:**
   - Upewnij się, że kabel jest całkowicie suchy przed użyciem.
   - Nie używaj urządzenia w warunkach ekstremalnych, takich jak burze, silne opady deszczu lub śniegu.
4. **Ochrona przed uszkodzeniem w miejscach publicznych:**
   - Nie ładuj pojazdu w miejscach publicznych narażonych na uszkodzenia, takich jak chodniki lub miejsca, w których mogą przechodzić osoby.
5. **Ochrona przed kradzieżą:**
   - Przed użyciem upewnij się, że wtyczka ładowania jest prawidłowo zamocowana. Nie pozostawiaj pojazdu bez nadzoru, zwłaszcza w miejscach publicznych.